ANTENA EXTERIOR

ANT-20

ANTENA UHF EXTERIOR CON AMPLIFICADOR LNA

RECEPCIÓN DE TELEVISIÓN UHF

Antena direccional para instalación exterior, destinada a la recepción de señales de televisión en la banda UHF. Incorpora amplificador de bajo ruido (LNA) y se suministra con cable coaxial de 8 m y conectores para una conexión directa al televisor o a la instalación de TV.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

470-862 MHz	75 Ω	10-12 dB	8 m
Banda de frecuencia	Impedancia	Ganancia LNA	Cable coaxial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ANT-20
Tipo	Antena exterior UHF con LNA
Rango de frecuencia	470-862 MHz
Impedancia nominal	75 Ω
Ganancia del LNA	10-12 dB
Longitud de cable	800 cm (8 m)
Conectores	F roscado + conector TV macho
Presentación	1 juego por caja

APLICACIÓN E INSTALACIÓN

- Recepción de televisión terrestre en la banda UHF.
- Instalación exterior sobre mástil o soporte adecuado, orientando la antena hacia la estación transmisora.
- Utilizar el cable coaxial suministrado y verificar conexiones firmes para evitar pérdidas de señal.
- La impedancia de 75 Ω es compatible con instalaciones coaxiales habituales de TV.

CONTENIDO DEL SET

- Antena exterior ANT-20
- Cable coaxial de 8 m
- Conector F roscado
- Conector TV macho
- Embalaje individual en caja

FUNCIÓN DEL LNA

El amplificador de bajo ruido (LNA) eleva el nivel de la señal recibida antes de su recorrido por el cable. La ganancia indicada para este modelo es de 10 a 12 dB.

RECOMENDACIONES

- Evitar obstáculos metálicos inmediatos frente a la antena.
- Asegurar mecánicamente el conjunto para uso exterior.
- Proteger las conexiones exteriores frente a humedad.

NOTA TÉCNICA

Especificaciones del modelo: información provista para ANT-20. La búsqueda web confirmó que 470-862 MHz, 75 Ω y 10-12 dB son parámetros habituales en antenas UHF exteriores equivalentes, pero no se localizó una ficha pública exacta del modelo ANT-20.

Arlex SA. Humberto I 2848 (1231) CABA. Tel.: 4943-0000
Fax: 4943-0040. Fax desde el interior: 0800-333-7371
arlex@arlex.com.ar, www.arlex.com.ar