

Cable de Alimentación 12V DC con Plug Encendedor Automotriz

PL-AU20

Cable 12V DC con conector tipo barril para toma de encendedor automotriz

DESCRIPCIÓN

El PL-AU20 es un cable de alimentación diseñado para conectar equipos de 12V DC a la toma de encendedor de vehículos. Su salida mediante conector DC tipo barril permite alimentar dispositivos compatibles de forma práctica en autos, utilitarios o instalaciones móviles.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Entrada 12V DC para toma de encendedor automotriz
- Conector de salida DC barril 5.5 x 2.1 mm
- Polaridad centro positivo
- Corriente máxima 5 A y potencia máxima 60 W
- Indicador LED de funcionamiento
- Protección mediante fusible interno
- Cable de PVC flexible para uso vehicular y técnico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Modelo	PL-AU20
Producto	Cable de alimentación 12V DC con plug encendedor automotriz
Tensión de entrada	12V DC
Rango típico	11V - 14.4V DC
Corriente máxima	5 A
Potencia máxima	60 W
Conector entrada	Plug encendedor automotriz
Conector salida	DC barril 5.5 x 2.1 mm
Polaridad	Centro positivo
Indicador LED	Sí
Protección	Fusible interno
Longitud	1.5 - 3 m
Material	PVC flexible
Temperatura	-10°C a +60°C

APLICACIONES

 Monitores 12V	 Cámaras y DVR	 Routers / equipos 12V	 Iluminación LED
--	--	---	--

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Verificar tensión, corriente y polaridad antes de conectar el equipo.
- No utilizar con equipos que superen 5 A o 60 W de consumo.
- Evitar exposición directa a agua, golpes o temperaturas extremas.
- No usar si el cable, el plug o el conector presentan daños visibles.

COMPATIBILIDAD

Compatible con equipos que trabajen a 12V DC y utilicen conector de alimentación DC barril 5.5 x 2.1 mm con centro positivo.

Nota: Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Para información actualizada, consulte con el equipo técnico de Arlex SA. Producto destinado a aplicaciones vehiculares, técnicas y de alimentación auxiliar 12V DC.