CABLE / CONVERTIDOR DC-DC

PL-AU30

STARLINK · 9-16 VCC A 30 VCC / 5 A

ALIMENTACIÓN ESTABLE PARA STARLINK



Cable convertidor DC-DC para alimentación de equipos Starlink desde fuentes vehiculares o sistemas de 12 V. Convierte una entrada de 9 a 16 VCC en una salida de 30 VCC capaz de entregar hasta 5 A. Longitud total: 3 metros. Construcción waterproof con protección IP68 para instalaciones expuestas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

30 VCC	5 A	IP68	3 m
Salida	Corriente máx.	Waterproof	Longitud

CONEXIÓN

9-16 VCC (Entrada) → PL-AU30 (Convertidor) → 30 VCC / 5 A (Starlink)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Cable convertidor DC-DC para Starlink
Código	PL-AU30
Tensión de entrada	9 a 16 VCC
Tensión de salida	30 VCC
Corriente de salida máxima	5 A
Potencia eléctrica máxima	150 W (30 V × 5 A)
Longitud del cable	3 metros
Protección ambiental	Waterproof - IP68
Entrada	Ficha para encendedor de vehículo
Salida	Conector DC para alimentación del equipo
Carcasa del convertidor	Aluminio con disipación pasiva

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

- Eleva la tensión de una fuente de 9-16 VCC a 30 VCC.
- Entrega hasta 5 A a la salida, según la capacidad de la fuente.
- Cable de 3 m para instalación flexible en vehículo o sistema móvil.
- Protección IP68 para uso en ambientes con polvo y exposición al agua.
- Solución orientada a alimentación DC de equipos Starlink.

CONDICIONES DE USO

Alimentación recomendada	Sistema vehicular / batería 12 V
Rango de entrada	9-16 VCC
Salida nominal	30 VCC
Corriente máxima	5 A
Uso exterior	Apto por protección IP68

APLICACIONES

STARLINK	VEHICULAR	SOLAR	MÓVIL
Internet satelital	Autos / RV	Sistemas 12 V	Instalaciones off-grid

Nota: la corriente máxima de 5 A requiere una fuente de entrada y cableado capaces de suministrar la potencia necesaria.

Arlex SA. Humberto I 2848 (1231) CABA. Tel.: 4943-0000
Fax: 4943-0040. Fax desde el interior: 0800-333-7371
arlex@arlex.com.ar, www.arlex.com.ar